

PROCEDURE DE CALIBRAGE/PARAMETRAGE POIDS

Modèles N3670/3671/3672 ET 3673

Cette procédure est à appliquer quand la balance affiche «OUT» ou «-----» ou encore pour procéder à un calibrage ou un déblocage

ETAPE 1 – Calibrage et déblocage

- Eteindre la balance
- Appuyer en même temps sur les touches MODE et TARE jusqu'à ce que l'écran affiche :

SET - 0

Le calibrage commence à partir de ce code.

- Vous devez remplacer le code SET – 0 en SET – 9.

Set - 9

- Une valeur s'affiche (XXXXXX), changer la valeur par votre poids de référence en grammes (1000 pour 1 kg par exemple)
- Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9)
- Appuyer sur la touche MODE pour valider. Ensuite, valider en appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE et l'écran affiche soit :

0.00

- Valider en appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE.

Ou s'affiche

FFFFF

- Vous devez remplacer FFFFF par 0.00. Pour cela :

Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9)

Appuyer sur la touche MODE pour valider. Ensuite, valider en appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE et l'écran affiche :

GOOD

et ensuite SET - A

ETAPE 2

- Eteindre votre balance
- Appuyer sans relâcher la touche TARE jusqu'à ce que l'écran affiche une valeur
- Appuyer de nouveau sur la touche TARE, l'écran affiche le poids de référence
- Poser le poids de référence sur la balance
- Appuyer sur TARE jusqu'à ce que l'écran affiche CAL puis PASS
- Retirer le poids déposé au préalable sur le plateau et éteindre la balance
- Allumer à nouveau votre balance : vérifier que le curseur de l'écran clignote sur KG et faire un test de vérification.

LE CALIBRAGE EST EFFECTUE

Paramétrage 2 de l'unité de pesage par défaut en KG

- Eteindre la balance
- Appuyer en même temps sur les touches MODE et TARE jusqu'à ce que l'écran affiche :

SET - 0

- Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'écran affiche :

29240

- **Vous devez remplacer le chiffre 29240 par le chiffre 19240. (ce chiffre détermine le pesage**

Pour cela : Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9)

Appuyer sur la touche MODE pour valider et, passer au chiffre suivant. Ensuite, valider en appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE et l'écran affiche :

Set - 2